



WCT-5001

vadkamera



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Áttekintés



- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 1. IR megvilágítás | 8. Retesz |
| 2. Állapotjelző | 9. Pánt rögzítő |
| 3. Objektív | 10. Micro SD kártyaolvasó |
| 4. Mozgásérzékelő | 11. AV aljzat |
| 5. Rögzítőcsavar | 12. 4xAA elem/akku tartó |
| 6. Tápcsatlakozó | 13. Főkapcsoló |
| 7. Fényérzékelő | 14. USB csatlakozó |



Gyakran ismételt kérdések

Ez a digitális vadkamera egy automatikusan működő térfelügyelő kamera.

A rögzítést kiválthatja ember vagy állat bármilyen mozgása a megfigyelt területen (ROI), amelyet a nagy érzékenységu passzív infravörös mozgásérzékelő (PIR) figyel, majd automatikusan kiváló minőségű fotókat készít, akár 12 MP felbontással, vagy 1080p felbontású mozgóképet rögzít.

Napkeltekor a készülék elkezd színes felvételeket készíteni, de amint nincs elegendő fény, pl. alkonyatkor, akkor automatikusan átáll az infravörös rögzítésre.

Használata egyszerű, a kamera alapbeállítása "3 kép + 10 mp videó" üzemmód, azaz 3 fotót és egy 10 mp hosszúságú mozgóképet fog rögzíteni.

Bekapcsoláshoz a főkapcsolót OFF állásból TEST helyzetbe, majd ON állásba kell tolni.

A készülék kültéri használatra készült, víz- és hóálló.

Alkalmazási terület

- Térfelügyelő kamera lakásba, kertbe, irodába, építkezésre, raktárba stb.
- Állatok megfigyelése és vadászat
- Növények megfigyelése

Tápellátás

- Elem vagy akkumulátor (nem tartozék)
4 db AA alkáli elem vagy akkumulátor helyezhető be, de nem tölthetők a kamerában
- Tápadapter
A kamera külső 6 V DC adapterrel is táplálható.

Figyelmeztetés

A microSD kártyát akkor helyezze be, amikor a kamera ki van kapcsolva!

Ne helyezze be és ne vegye ki a microSD kártyát, amikor a kamera be van kapcsolva!

A microSD kártyát a kamerával formázza meg az első használatkor!

A kamera USB módban kerül, ha a számítógéphez csatlakoztatja. Ebben az esetben a memóriakártya külső tárolóként működik.

A rendszerfrissítés során ügyeljen, hogy a kamera ne kapcsoljon ki, ellenkező esetben a frissítési folyamat hibával megszakadhat. Ha hibás frissítési folyamat után bármilyen probléma lép fel, előfordulhat, hogy a kamera nem fog megfelelően működni.

Bekapcsolás

Tolja a főkapcsolót OFF állásból TEST helyzetbe! Az állapotjelző kétszer villan fel, ha a microSD kártya észlelésre kerül, és egyszer villan, ha nincs microSD kártya csatlakoztatva. Ezután tolja ON állásba, és a kamera bekapcsol.

Ne tolja a főkapcsolót OFF állásból közvetlenül ON állásba!

Miután behelyezte a microSD kártyát a kamerába, csatlakoztathatja számítógéphez TESZT állásban, és ekkor a kamera egy külső tárolóként fog működni.

ON állásban a kamera automatikusan érzékeli a mozgást. Az állapotjelző kb. 10 másodpercig villog puffelés miatt.

Főbb jellemzők

- 30db IR LED a 20 méteres látótávolsághoz
- 12/8/5 MP felbontás
- Színes kép nappali fényben, monokróm kép sötétben
- Trigger idő: 1,1 mp
- Fotósorozat: 1/3/6/9
- A mozgások közötti intervallum: 1/5/10/30 mp/p
- Felvétel hossza: 10/30/60/90 mp
- 4 db AA alkáli elemmel a készenléti idő akár 6 hónap
- Beprogramozható, hogy minden nap csak az előre beállított időtartamban rögzítsen
- Képbélyegező: dátum, idő, hőmérséklet
- Hangfelvétel

Műszaki jellemzők

- 5 MP CMOS
- $f=1.3$
- Látószög 90°
- Állókép felbontások: 12/8/2 MP
- Mozgóképfelbontások: 1080p, 720p, VGA
- Adatformátumok: JPG, AVI
- Micro SD kártyaolvasó (max. 32 GB Class 10)
- Mozgásérzékelés szöge 90°
- Mozgásérzékelés távolsága 20 m
- Automatikus éjszakai üzemmód (max. 20 m)
- 30 db IR fényforrás
- Trigger sebessége 1,1 mp
- Sorozatfelvétel: 1/3/6/9
- Késleltetés intervallum 1 mp – 30 perc
- Időbélyeg, jelszó védelem
- IP65 időjárás védelem
- Üzemi hőmérséklet: -10–60 °C
- Tápellátás: DC 6 V, vagy 4×AA elem vagy akkumulátor
- Készenléti áramfelvétel: 0,2 mA
- Méretek: 129×93×39 mm
- Tömeg: 550 g

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A **Denver** termékek hivatalos forgalmazója
Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.