



SHP-300U

okosotthon hálózati hosszabbító és USB töltő



ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

Kezdeti lépések

Töltse le a **Denver Smart Home** alkalmazást a Google Play áruházból, az Apple App Store-ból, vagy a QR kód beolvasásával! Jelentkezzen be, vagy regisztráljon egy felhasználót! Ehhez használja a mobilszámát, vagy e-mail címét! Belépés után hozzon létre egy családot (Family)! Ezután adja hozzá az eszközt az alkalmazáshoz!



Ügyeljen rá, hogy a mobil készülékkel ahhoz a Wi-Fi hálózathoz legyen csatlakozva, amelyre az eszközt szeretné telepíteni!

Üzembe helyezés


Indítsa el az alkalmazást! Nyomja meg az **Add Device** gombot, vagy a jobb felső sarokban lévő + ikont! Válassza a **Power Strip (Wi-Fi)** ikont, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat! A hozzáadás történhet EZ vagy AP móddal. Amennyiben nem sikerül EZ móddal, akkor próbálja az AP módot! Csatlakoztassa az eszközt az elektromos hálózathoz és kapcsolja be!

EZ mód

Amennyiben a visszajelző fény gyorsan villog, lépjen tovább! Ellenkező esetben nyomja meg és tartsa nyomva 5 másodpercig a bekapcsoló gombot, amíg a villogás gyors ütemre vált! Adja meg a Wi-Fi jelszót! Automatikusan elindul a keresés, várja meg a csatlakozás végét!

AP mód

Amennyiben a visszajelző fény lassan villog, lépjen tovább! Ellenkező esetben nyomja meg és tartsa nyomva 5 másodpercig a bekapcsoló gombot, amíg a villogás lassú ütemre vált! Adja meg a Wi-Fi jelszót, majd csatlakozzon a telefonnal az eszköz hotspotjához! Válassza a **Denver_XXXX** vagy **SmartLife_XXXX** hálózatot, majd térjen vissza az alkalmazáshoz! Automatikusan elindul a keresés, várja meg a csatlakozás végét!



Kezelés

A főképernyőn megjelenik a hozzáadott eszköz.

A telepített modul vezérlőpaneljébe történő belépést követően be- és kikapcsolható, beállítható az időzítő, visszaszámlálás indítható, valamint a fogyasztási adatok olvashatók le.

A beállítások alatt átírhatók az azonosításhoz szükséges adatok, ellenőrizhetők az alapadatok, kompatibilis külső vezérlőrendszerekhez rendelhető hozzá, valamint csoportokba rendezhető, vagy megosztható másokkal.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki tartalom értesítés nélkül megváltozhat, valamint az útmutatóban található hibákért a gyártó nem vállal felelősséget!