


baseus

Üzembehelyezési útmutató


**Magnetic Mini Wireless Fast Charge
Power Bank 10000mAh 20W**



Műszaki adatok

- Akkumulátor típusa: lítium-polimer
- Kapacitás: 10000 mAh/37 Wh
- Energia konverziós tényező: $\geq 75\%$
- Bemenet: USB Type-C 5V/3A, 9V/2A
- Kimenet: USB Type-C 5V/2,4A, 9V/2,22A, 12V/1,5A
- Vezeték nélküli töltés: 5W/7,5W/10W/15W
- Összteljesítmény: 5V/2,4A

Áttekintés



Leírás

Ez a hordozható vésztöltő vezetékes és vezeték nélküli töltést biztosít mobiltelefonokhoz, táblagépekhez, játékkonzolokhoz és más digitális termékekhez. Automatikus igazítással rendelkezik a mágneses töltéshez, és támogatja az Apple 20 W PD gyorsöltést, az USB Type-C kétirányú gyorsöltést, a 15 W vezeték nélküli gyorsöltést. Beépített túláram-, túlfeszültség-, túlmelegedés-, rövidzárlat- és egyéb biztonságvédelmi áramkörrel rendelkezik.

Üzemi környezet

Üzemi hőmérséklet: 0–40 °C

Tárolási hőmérséklet: 0–40 °C

Használati utasítás

Az akkumulátor állapotának ellenőrzése:

Nyomja meg egyszer a gombot az akkumulátor fennmaradó teljesítményének ellenőrzéséhez! A töltésjelző kb. 30 másodperc elteltével automatikusan elalszik.

Kábeles csatlakoztatáskor a vésztöltő automatikusan elkezd a töltést. Kompatibilitási problémák miatt azonban egyes készülékek esetében

meg kell nyomni a gombot a töltés megkezdéséhez. A töltésmód a gomb megnyomása után 30 másodpercig aktív. Ha ezalatt nem csatlakoztat készüléket, a vésztöltő automatikusan kikapcsol. Vezeték nélküli töltés esetén automatikusan elkezdődik a töltés, amint ráhelyezik a készüléket. Kompatibilitási problémák esetén a vezeték nélküli töltést a gomb megnyomásával kell aktiválni. Megnyomásakor a vezeték nélküli töltés jelzőfénye kigyullad, és a vezeték nélküli töltés aktiválódik. Ha 30 másodpercen belül nincs terhelés, automatikusan kikapcsol a vezeték nélküli töltés funkció. A vezeték nélküli töltés működéséhez a telefon és a vésztöltő közötti távolságnak legfeljebb 8 mm-nek kell lennie.



5 év ikon

Az 5 év ikon az **„valós környezetbarát használati időszakra”** utal, nem a termék minőségbiztosítási időszakára. Az elektronikai termékek mérgező és káros anyagokat, például ólmot, higanyt és kadmiumot tartalmaznak. Ezeknek a termékeknek a hosszan tartó használata a mérgező és káros anyagok kiszivárgásához vagy mutációjához vezethet, környezetszennyezést vagy súlyos személyi és vagyoni károkat okozhat. A **„környezetbarát használati időszak”** kifejezés azt jelenti, hogy minden elektronikus terméket újra kell hasznosítani ezen az érvényességi időn belül. A Baseus nem vállal felelősséget a termék biztonságos élettartamán túli használata által okozott biztonsági problémákért.

Biztonsági figyelmeztetések

A termék nem megfelelő használata az akkumulátor meghibásodásához vagy túlmelegedéséhez vezethet, sőt tüzet vagy robbanást is okozhat. A sérülések elkerülése érdekében kövesse az alábbi utasításokat a termék használata és tárolása során!

- Ez NEM játék! Mindig helyezze a terméket olyan helyre, amelyhez gyermekek nem férnek hozzá könnyen! Ne engedje, hogy gyermekek kezeljék ezt a terméket, különben balesetek következhetnek be.
- Ha víz éri, a termék további használata tilos! Az akkumulátort nem szabad napfénynek, tűznek vagy túl meleg környezetnek kitenni. Győződjön meg arról, hogy a helyi biztonsági előírásoknak megfelelő töltőt használ a töltéséhez, hogy elkerülje az áramütést vagy az akkumulátor károsodását!

- NE nyomkodja, és kerülje a leejtést! Az akkumulátor és az áramkör megsérülhet, ha a termék nagy magasságból leesik, erős ütések éri vagy folyadékba merül. Ha megtörténik, kerülje a termék használatát!
- Ha deformációt, szivárgást vagy radikális teljesítménycsökkenést tapasztal, hagyja abba a termék használatát!
- NE töltsön eszközt, és NE töltsé újra az akkumulátort olyan helyen, ami befolyásolhatja a hőelvezetést, például nadrágzsebek, zárt táskák, ágyak vagy heverők! Ügyeljen arra, hogy a termék működés közben ne legyen letakarva! Eszközök huzamosabb ideig tartó töltésekor NE rakjon semmit az akkumulátor tetejére, mert ez befolyásolhatja a hőelvezetést!
- NE szedje szét, NE nyomkodja, NE lyukassza ki, NE zárja rövidre, NE merítse folyadékba, NE dobja tűzbe, NE tegye ki 60 °C-nál magasabb hőmérsékletnek!
- NE tegye rendkívül magas hőmérsékletű helyre, közvetlen napfényre vagy olyan járműbe, amelynek belső hőmérséklete nagyon magas.
- A készülék lítium-polimer akkumulátort tartalmaz! NE szerelje szét, mert veszélyt okozhat vagy károsodás történhet!
- NE dobja a háztartási hulladék közé! Le kell adni az elektronikus eszközök újrahasznosítására kijelölt létesítményben!
- Az első használat előtt töltsé fel teljesen!
- A vésztöltő konverziós hatásfokkal rendelkezik, így az akkumulátor kapacitása nem egyenlő az újratölthető kapacitással.
- Válasszon megfelelő töltőt az akkumulátor töltéséhez, és megfelelő kábeleket az eszközök töltéséhez!
- Az akkumulátor töltése mindig felügyelet alatt történjen!
- A termék sértetlenségének megőrzése érdekében távolítsa el a kábelt, ha befejezte a termék újratöltését vagy bármely eszköz töltését!
- Ha a töltésszelzés nem gyullad ki a bekapcsológomb megnyomása után, töltsé fel a terméket!
- A hosszú távú tárolás érdekében, tartsa az akkumulátort 25-50% kapacitáson! Tárolja hűvös és száraz helyen! Az akkumulátor elöregedésének elkerülése érdekében kerülje a termék lemerült vagy teljesen feltöltött hosszú távú tárolását!
- Soha ne szerelje szét a terméket! A szakszerűtlen használat vagy elhelyezés csökkentheti a termék élettartamát vagy károsíthatja az, amelyért a gyártó nem vállal semmilyen jogi felelősséget és garanciát.



Ez a berendezés megfelel a 2012/19/EU irányelv és a 2006/66/EU irányelv előírásainak.

Szigorúan tilos a közönséges szeméttel együtt kidobni! Újra kell hasznosítani! A szimbólum azt jelzi, hogy

a terméket nem szabad háztartási szemétként kezelni, és olyan újrahasznosító központba kell szállítani, amely képes az elektronikus és elektromos berendezések újrahasznosítására.

Ezennel kijelentjük, hogy a készülék, a Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd., termékmodellje, megfelel a 2014/53/EU és a 2011/65/EU irányelvek előírásainak. Az EC megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a következő weboldalon: www.baseus.com

Ez a készülék megfelel az FCC szabályzat 15. pontjának. A működésre a következő két feltétel vonatkozik:

- ez a készülék nem okozhat káros interferenciát
- ennek a készüléknek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is

Bármilyen változtatás vagy módosítás, amelyet a megfelelőségért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a készülék üzemeltetésére.

Ezt a készüléket tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC szabályzat 15. pontja szerint. Ezeket a határértékeket úgy alakították ki, hogy észszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen a lakossági használat során. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat ki, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, ezért káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia.

Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy a televízióvételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, javasoljuk, hogy próbálja meg kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések segítségével:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát!
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között!
- Csatlakoztassa a vevőegységtől eltérő áramköri aljzathoz!

- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy rádió/TV technikustól!

Figyelmeztetés



Kövesse a fenti biztonsági utasításokat, különben tüzet, áramütést, vagy egyéb károkat okozhat!

